

## PRODUKTOVÝ LIST

1L56



### Bezdrátový zvonek, do zásuvky, 120m, bílý

- funkce „Learning code“ umožňuje spárování více zvonků nebo tlačítek do jedné skupiny
- 32 volitelných melodií
- LED indikátor zvonění na zvonku i na tlačítku
- tlačítko s krytem na jmenovku
- vodotěsná ochrana tlačítka IP44
- nastavení hlasitosti zvonku - 3 stupně (60 - 87dB)
- uchycení tlačítka pomocí samolepicí podložky nebo montážních otvorů
- barva: bílá
- přenosová frekvence: 433MHz
- dosah signálu na otevřeném prostranství: 120m
- napájení:
  - tlačítko: 1x 12V (LR23A) baterie (součástí balení)
  - zvonek: AC 230V - do zásuvky
- pracovní teplota: -15°C až +65°C
- spotřeba energie:
  - přijímač (zvonek) v klidovém režimu: <0,5W
  - vysílač (tlačítko) v pracovním režimu: <10mW
- náhradní tlačítko Solight č. 1L42T
- k jednomu zvonku mohou být spárována max. 4 tlačítka
- jedno tlačítko může být spárováno s max. 4 zvonky

